

Mérőhely átvételi útmutató 12 hónapnál hosszabb időre kikapcsolt mérőhelyek esetén

Dokumentum célja: Meghatározni azokat a műszaki kritériumokat amik megléte feltétlenül szükséges a már egyszer sikeresen bekapcsolt, majd később 12 hónapon túli időtartamra kikapcsolt mérőhelyek ismételt visszakapcsolásához regisztrált szerelői ellenőrzés során.

Dokumentum hatálya: EDE,EED,EEL

Dokumentum érvényességi ideje: Közzétételtől visszavonásig

A 12 hónapon túl kikapcsolt mérőhelyek esetében részben ügyfélközpontúság, részben a legkisebb költség elvét követve a szolgáltató az ismételt visszakapcsolást nem feltétlen köti mérőhely korszerűsítéshez amennyiben a mérőhely teljesíti a minimális elvárt követelményeket mind fizikai-építészeti, zárópecsételhetőségi, IP védettség és érintésvédelem terén.

Alkalmazott alapelv:

A mérőhely műszakilag megfelelőnek tekinthető amennyiben a létesítéskori szabványoknak és előírásoknak megfelel, élet és vagyonbiztonságot nem veszélyeztet, alkalmas a kialakítása zárópecsétek szakszerű elhelyezésére, alkalmas az igényelt teljesítmény kiszolgálására és a fogyasztásmérő elhelyezésére. Amennyiben a létesítéskori szabványok nem határozhatóak meg pontosan, minimálisan az alábbi követelmények teljesülése szükséges.

Építészeti – fizikai követelmények:

A mérőhely megközelíthetőségének és hozzáférhetőségének biztosítania kell mérőhelyhez való biztonságos hozzáférést karbantartás, javítás és mérőcsere céljából. A mérőhelyi berendezések rögzítésére alkalmas állapotban kell lennie a mérőhelynek, különösen az alább pontokra nézve:

- A rögzítőelemek stabil felfogatást biztosítsanak /tiplik, dübelek, rögzítőfülek
- A méretlen vezetékekhez való hozzáférés sem a mérőhely hátsó felületén, sem egyéb oldalról ne legyen lehetséges
- A mérőhelyen nem lehet vízfolyás vagy ennek nyilvánvaló jele, teljesítenie kell minimálisan az IP44 es védettséget, akár ajtó, akár más fizikai védelem alkalmazásával.
- Műanyag fogyasztásmérő szekrény tokozat rögzítő csavarok épek, azok a zárhatóságot biztosítják. A 4 sarokban vagy még az oldalakon lévő, a tokozatokat egy máshoz rögzítő műanyag csavarok.
- A mérőszekrény fedlapjának biztosítania kell a leolvashatóságot, az nem lehet olyan mértékben matt vagy karcos ami a leolvasást bizonytalanná vagy lehetetlenné teszi.

Mérőhely átvételi útmutató 12 hónapnál hosszabb időre kikapcsolt mérőhelyek esetén

Zárópecsételhetőségre vonatkozó elvárások:

A mérőhelynek alkalmasnak kell lennie az aktuális plombálási rendben megfogalmazott zárópecsétek elhelyezésére.

Érintésvédelem:

A mérőhelynek biztosítania kell az élet és vagyonbiztonság minimális követelményeit, azaz:

- Üzemszerűen feszültség alatt álló részek sem kézzel sem eszközzel ne legyenek érinthetőek
- A méretlen vezetékek és kötések alkalmasak legyenek a szerződött teljesítmény kiszolgálására
- A mérőhelyi kötések – amennyiben azok sodrott kötések – cseréje szükséges megfelelő kötőelemre
- A kismegszakítók, vezérlők és kapcsolókészülékek sértetlen állapotúak legyenek

Eltérések, észlelt hibák kezelése:

Amennyiben a fentieknek a mérőhely nem felel meg, azonban karbantartással a hibák kijavíthatóak, azok javítását és ismételt vizsgálatot követően a mérőhely visszakapcsolható.

Amennyiben hibák jellege és / vagy mennyisége lehetetlenné teszi azok karbantartás keretén belül történő javítását, szabványos mérőhely telepítése szükséges.

A vizsgálatot és annak eredményét a mellékelt (....számú) dokumentummal igazolni szükséges